

Сопроводительное письмо

Cover letter

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, направляем следующую эксплуатационную документацию нашему уполномоченному представителю АО «КомплектСервис», 125413, г. Москва, Солнечногорская ул., д. 4, стр. 10, мансарда, для внесения изменений в документы регистрационного досье № РД-19047/41343 от 24.08.2017 на медицинское изделие: **Электронейростимулятор для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**, в Федеральной Службе по Надзору в Сфере Здравоохранения (Росздравнадзор).

- Руководство по эксплуатации на медицинское изделие **Электронейростимулятор для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**

- Гарантийный талон на медицинское изделие **Электронейростимулятор для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**

Настоящим удостоверяем, что представленная документация разработана на русском языке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Достоверность представленной информации подтверждаем.

We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN submit following operating documents to our authorized representative ComplectService Co Ltd, mansard, bldg. 10, 4 Solnechnogorskaya st., Moscow 125413, Russian Federation, for making changes in the documents of the registration dossier № РД-19047/41343 from 24.08.2017 of a medical device: **Pain Reliever OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**, in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Health Care (Roszdravnadzor).

- Instruction manual of the medical device **Pain Reliever OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**

- Warranty card for the medical device **Pain Reliever OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)**

We hereby certify that the submitted documentation developed in Russian language, in accordance with the laws of the Russian Federation.


We confirm the accuracy of the provided information.

October 24, 2022


Takefumi Nakaniishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

OMRON



Pain Reliever

E3 Intense (HV-F021-EW) إي 3 إنتينس E3 Intense (HV-F021-ESL) إي 3 إنتينس Instruction Manual

- Pain Reliever. Instruction Manual.
- Appareil anti-douleur. Mode d'emploi.
- Schmerztherapiegerät. Gebrauchsanweisung.
- Dispositivo per il trattamento del dolore. Manuale di istruzioni.
- Dispositivo para alivio del dolor. Manual de instrucciones.
- Apparaat ter verlichting van pijn. Gebruiksaanwijzing.
- Электронейромиостимулятор для обезболивания. Руководство по эксплуатации.
- Ağrı Giderici. Kullanım Kılavuzu.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

RU

TR

AR

جهاز لإزالة الألم بدون استخدام عقاقير. دليل التعليمات

All for Healthcare

IM-HV-F021-E-09-06/2022
9200776-01

22F1228

Содержание

Перед использованием прибора

Введение	147
Назначение	147
Важные меры безопасности и предупреждения	148
Знакомство с прибором.....	152
Комплект поставки.....	152
Медицинские принадлежности.....	152
Кнопки управления и их функции.....	153

Инструкции по эксплуатации

Подготовка прибора к работе	154
ШАГ 1 – Установите элементы питания.....	154
ШАГ 2 – Присоедините электродный шнур к электронному блоку	154
ШАГ 3 – Подключите к обеим электродным пластинам по одному из коннекторов электродного шнура.....	155
ШАГ 4 – Удалите с электродных пластин пластмассовую пленку и выбросьте ее (при использовании новых электродных пластин)	155
ШАГ 5 – Установите прибор в клипсу для крепления на поясном ремне (при необходимости).....	155
Начало терапии	156
ШАГ 1 – Наложение электродных пластин	156
ШАГ 2 – Выберите 1 из 9 режимов работы прибора	159
ШАГ 3 – Выберите подходящий уровень интенсивности: 1 (низкий) – 15 (высокий)	160
Управление болью и ее облегчение.....	161
Когда следует начинать терапию?	161
Как долго должна продолжаться терапия?	161
Когда следует прекратить использование прибора?	161

Уход и обслуживание

Очистка и хранение.....	162
Очистка электродных пластин	162
Когда следует заменить электродные пластины?	162
Очистка прибора	162
Хранение электродных пластин.....	163
Хранение прибора и электродных пластин.....	163
Устранение неисправностей.....	164
Технические характеристики	166
Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)	168
Гарантия	169

EAC

Введение

Благодарим вас за приобретение электронейромиостимулятор OMRON E3 Intense. В целях безопасности внимательно прочитайте все руководство перед первым использованием прибора.

Как действует прибор?

При работе электронейромиостимулятор OMRON E3 Intense используется TENS-технология (чрезкожная стимуляция нервных окончаний), что обеспечивает тройное действие:

- блокировка болевых импульсов;
- стимуляция выброса эндорфинов в организме (естественные болеутоляющие вещества организма);
- улучшение кровообращения (в результате попеременного сокращения и расслабления мышц).

Назначение

Медицинское назначение

Электронейромиостимулятор OMRON E3 Intense предназначен для ослабления боли в мышцах и суставах, чувства скованности и онемения в спине, руках, ногах, плечах и ступнях за счет электронного стимулирования нервных окончаний посредством электродных пластин, приложенных к коже в области появления боли. Мышечная стимуляция может применяться на здоровой, сухой и чистой коже взрослых пациентов.

Любой из режимов работы прибора может безопасно быть использован для тех частей тела и видов боли, которые описаны в данном руководстве. Просто определите наиболее подходящий вид стимуляции направленный на более эффективное облегчение боли. Прибор можно использовать в сочетании с другими средствами обезболивания и лекарственными препаратами.

Начиная с 1970г., электромиостимуляторы, основанные на TENS-технологии, широко используются многими специалистами в области здравоохранения (например, физиотерапевтами и специалистами по боли).

Круг пользователей

Взрослые люди, испытывающие боль в мышцах и суставах, чувство скованности и онемения в спине, руках, ногах, плечах и ступнях.

Кроме того, пользователь должен понимать основные принципы действия прибора и содержание руководства по эксплуатации.

Данный прибор не должен быть использован лицами, которым запрещено использование содержанием раздела «Важные меры безопасности и предосторожности».

Сфера применения

Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.

Меры предосторожности

Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с разделом «Важные меры безопасности и предосторожности».

Текущий ремонт

Помимо замены элементов питания (где применимо) и присоединения рекомендуемых аксессуаров (перечислены в руководстве по эксплуатации) вследствие их износа, никакие другие вмешательства в конструкцию прибора не допускаются. В случае обнаружения дефекта, свяжитесь с официальным дистрибьютором данного продукта. Данные об официальном дистрибьюторе должны быть указаны на упаковке изделия, в гарантийном талоне или в руководстве по эксплуатации.

RU

Важные меры безопасности и предупреждения



Важно ознакомиться со всеми предупреждениями и мерами предосторожности, упомянутыми в настоящем руководстве по эксплуатации, поскольку они предназначены для обеспечения безопасности пользователя, а также предотвращения травм и ситуаций, при которых возможно повреждение прибора.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ОПАСНОСТЬ!	Неадекватное использование может стать причиной опасной ситуации, которая способна привести к смерти или тяжелым травмам. Ниже приведены ситуации, в которых прибор не следует использовать.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам.
⚠ ВНИМАНИЕ!	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

⚠ ОПАСНОСТЬ!

Не используйте этот прибор совместно со следующими устройствами:

- (1) Не используйте с кардиостимуляторами, имплантированными дефибрилляторами или другими имплантированными металлическими или электронными устройствами. Подобное использование прибора может привести к поражению электрическим током, ожогам, электрическим помехам или смерти.
- (2) Не используйте это устройство одновременно с другим прибором, работа которого основана на TENS-технологии.
- (3) Не используйте одновременно с медицинским электронным устройством системы жизнеобеспечения (например, искусственным сердцем или легкими, или же аппаратом искусственного дыхания).
- (4) Не пользуйтесь электронейромиостимулятором в больницах и поликлиниках рядом с электронным оборудованием для мониторинга, или во время обследования пациента (например, вблизи кардиомониторов, а также систем контроля ЭКГ). Используя электронейромиостимулятор вблизи данного оборудования, оно может работать неправильно.
- (5) Не используйте в больницах и поликлиниках, поскольку одновременное подсоединение пациента к высокочастотному хирургическому электронному оборудованию может привести к ожогам в месте наложения электродных пластин электронейромиостимулятора и возможному повреждению электронейромиостимулятора.
- (6) Не используйте в больницах и поликлиниках, поскольку эксплуатация прибора в непосредственной близости (например, 1 м) от медицинского электронного оборудования для УВЧ-терапии или СВЧ-терапии может стать причиной нестабильной мощности электронейромиостимулятора.



Не используйте этот прибор в следующих условиях

- ⚠ Перед использованием этого прибора проконсультируйтесь с лечащим врачом. Прибор может вызвать летальное нарушение сердечного ритма у пациентов, чувствительных к электрической нервной стимуляции. Если пациент недавно перенес хирургическую операцию, стимуляция может прервать заживление.

Использование противопоказано следующим пациентам

- ⚠ Беременным женщинам.
- ⚠ Данный прибор не предназначен для детей и младенцев, поскольку испытания для использования в педиатрических целях не проводились.
- ⚠ Храните прибор в недоступном для детей месте, поскольку электродный шнур может стать причиной удушья.
- ⚠ Лицам, не способным свободно выражать свои мысли и намерения.
- ⚠ Лицам, не способным эксплуатировать прибор самостоятельно.

Важные меры безопасности и предупреждения

- ⚠ Используйте с осторожностью при склонности к внутренним кровотечениям (например, после ушибов или переломов).
- ⚠ В случае подозреваемой или диагностированной болезни сердца необходимо соблюдать меры предосторожности, рекомендованные лечащим врачом.
- ⚠ В случае подозреваемой или диагностированной эпилепсии необходимо соблюдать меры предосторожности, рекомендованные лечащим врачом.
- ⚠ Используйте с осторожностью, если терапия прибором проводится в период менструации.
- ⚠ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПЛАСТИНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ ТЕЛА:

	Голова, рот или любой другой участок лица.		На обеих сторонах грудной клетки одновременно (по бокам или спереди и сзади) или же поперек груди, поскольку электрический ток может вызвать нарушения сердечного ритма, что способно привести к смерти.
	Шея или любой участок горла, поскольку это может вызвать сильные мышечные спазмы, способные привести к перекрытию дыхательных путей, затрудненному дыханию или нежелательному побочному воздействию на сердечный ритм или артериальное давление.		На голених обеих ног одновременно, поскольку это может привести к расстройству сердечной деятельности.
	Не используйте рядом с сердцем или в области гениталий.		На подошвах обеих стоп одновременно, поскольку это может привести к расстройству сердечной деятельности.

Открытые раны и высыпания, опухшие, покрасневшие, инфицированные или воспаленные участки тела, при варикозной болезни (например, при варикозе, воспалении вен, тромбозе и тромбозе), или же поверх или рядом со злокачественными опухолями, а также участки кожи с потерей нормальной чувствительности.

Не используйте этот прибор

- ⚠ Принимая ванну или душ
- ⚠ Во время сна
- ⚠ Управляя автомобилем, механизмами или при любой деятельности, во время которой электрическая стимуляция может привести к травме.

Предупреждения при лечении болевого синдрома

- ⚠ Если для лечения болевого синдрома назначена медикаментозная терапия или физиотерапия, то перед использованием этого прибора следует проконсультироваться с лечащим врачом.
- ⚠ Если боль не уменьшается, становится хронической или усиливается или же продолжается более 5 дней, прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу.
- ⚠ Само существование болевого синдрома является очень важным предупреждением о том, что со здоровьем не все в порядке. Поэтому, если вы страдаете любым серьезным заболеванием, обратитесь к лечащему врачу и убедитесь, что вам показано использование прибора OMRON E3 Intense.

Важные меры безопасности и предупреждения

Не изменяйте прибор

- ⚠ Не подключайте электродный шнур прибора ни в какое устройство, кроме OMRON E3 Intense.
- ⚠ Запрещается модифицировать этот прибор.
- ⚠ Во избежание повреждения используйте прибор только с проводами, электродными пластинами и дополнительными принадлежностями изготовителя.

Предупреждения об обращении с электродными пластинами

- ⚠ Накладывайте электродные пластины на здоровую, сухую и чистую кожу (взрослых пациентов), поскольку в противном случае процесс лечения может прерваться.
- ⚠ При любом раздражении или покраснении кожи после сеанса не продолжайте стимуляцию этого участка.

Меры предосторожности при обращении с электродными пластинами

- ⚠ Не переставляйте электродные пластины в другое место, когда прибор включен.
- ⚠ Лечение не будет производиться с 1 электродной пластиной. Необходимо использовать 2 электродные пластины одновременно.
- ⚠ Убедитесь, что части прибора надежно соединены, и электродные пластины зафиксированы на той части тела, которую следует лечить. Иначе терапия может оказаться неэффективной.
- ⚠ Электродные пластины не должны касаться металлических предметов (например, пряжки ремня, ожерелья или иных металлических предметов, носимых под одеждой).
- ⚠ Не накладывайте электродные пластины с перекрытием или одну поверх другой. При этом терапия может быть ослаблена или остановлена, или же прибор может перестать работать. Кроме того, гелевые электродные пластины могут слипнуться, и гель может быть поврежден при их отсоединении.
- ⚠ Не используйте электродные пластины совместно с другим пациентом. Это может привести к раздражению кожи или инфекции. Электродные пластины предназначены для личного пользования.
- ⚠ Не оставляйте электродные пластины, прикрепленными к коже после проведения терапии.
- ⚠ Не сгибайте и не складывайте электродные пластины, поскольку их гелевая поверхность может быть повреждена и в результате не будет прилипать и адгезионная способность будет утрачена.
- ⚠ Во избежание повреждения клейких поверхностей электродных пластин накладывайте их только на кожу или на поставляемый пластмассовый держатель электродных пластин.
- ⚠ Всегда накладывайте чистые электродные пластины, как это показано на рисунках (см. стр. 156-158, «Наложение электродных пластин»).
- ⚠ Не наносите мазь или любые растворители на электродные пластины или кожу, поскольку это приведет к неправильной работе электродных пластин. Электродные пластины имеют липкую поверхность, которая обеспечивает плотное прилегание к коже.
- ⚠ Для получения оптимальных результатов располагайте электродные пластины на расстоянии не менее 3 см друг от друга.

Меры предосторожности при использовании прибора

Электронный блок

- ⚠ Если прибор работает неправильно, или возникает чувство дискомфорта, немедленно прекратите его использование.
- ⚠ Используйте прибор только по назначению.
- ⚠ Не используйте прибор в помещении с высокой влажностью (например, в ванной комнате). Это приведет к повреждению прибора. Идеальные условия эксплуатации прибора: при температуре от +10°C до +40°C и относительной влажности 30 - 80%.
- ⚠ Не используйте прибор при недостаточном освещении. Эффективная эксплуатация прибора может оказаться невозможной.

Важные меры безопасности и предупреждения

- ⚠ Используя этот прибор, убедитесь в том, что на расстоянии 30 см от него нет мобильных телефонов или других электрических устройств, создающих электромагнитные поля. Это может привести к ухудшению работы прибора.

Электродный шнур

- ⚠ Подключайте штекер электродного шнура только в гнездо на приборе.
- ⚠ Не тяните за электродный шнур во время лечения. Не сгибайте шнур и не тяните его за конец.
- ⚠ При извлечении шнура из прибора держитесь за штекер.
- ⚠ Если шнур порван или поврежден, замените его.

Элементы питания

- ⚠ Не бросайте элементы питания в огонь. Элементы питания могут взорваться.
- ⚠ Утилизируйте прибор, элементы питания и компоненты в соответствии с действующими правилами. Неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды.
- ⚠ Не используйте совместно щелочные и марганцевые элементы питания, поскольку при этом сократится срок их службы.
- ⚠ Во время терапии не снимайте крышку отсека для элементов питания и не прикасайтесь к их контактам.
- ⚠ Используйте элемент питания в течение рекомендованного времени, которое указано на нем.

Электродные пластины

- ⚠ Перед заменой элементов питания отсоедините электродные пластины.

Общие меры предосторожности

- ⚠ Воздействие длительной электрической стимуляции на здоровье неизвестно.
- ⚠ Применяйте стимуляцию только к неповрежденной, чистой, сухой и здоровой коже.
- ⚠ TENS-технология не эффективна при лечении первоначального источника или причины боли (включая головную боль).
- ⚠ TENS-технология не заменяет болеутоляющие лекарственные средства и другие виды лечения болевого синдрома.
- ⚠ Устройства, работа которых основана на TENS-технологии, не лечат заболевания или травмы.
- ⚠ TENS-технология представляет собой симптоматическую терапию и поэтому лишь подавляет ощущение боли, которая сама по себе служит защитным механизмом.
- ⚠ Электрическая стимуляция или электрическая проводящая среда (гель) может вызывать раздражение кожи или повышенную чувствительность.
- ⚠ Храните прибор в недоступном для детей месте. Прибор содержит мелкие детали, которые дети могут проглотить. В этом случае немедленно обратитесь к врачу.

Возможные побочные эффекты

- ⚠ Если во время использования прибора наблюдаются побочные эффекты, необходимо прекратить терапию и обратиться к лечащему врачу.
- ⚠ Под электродными пластинами, наложенными на кожу, может возникать раздражение.
- ⚠ Не используйте для терапии одного участка в течение долгого времени (более 2 сеансов по 15 минут, до 3 раз в день). В противном случае на этом участке может возникнуть мышечная усталость и болезненные ощущения.

RU

Знакомство с прибором

Комплект поставки

Электронный блок



Электродный шнур со штекером



Держатель электродных пластин



Электродные пластины



Комплект элементов питания типа «ААА», 2 шт.
(для пробного использования)




Клипса для крепления



Чехол для хранения



Руководство по эксплуатации



Гарантийный талон



Медицинские принадлежности

- Электродные пластины HV-LLPAD-E
- Электродный шнур со штекером

Кнопки управления и их функции

Индикатор электродной пластины


При смещении или отделении электродной пластины от кожи на дисплее прибора отображается данный индикатор.

Индикатор уровня интенсивности:

от 1 (низкий) до 15 (высокий).

Кнопка регулировки интенсивности

Установите наиболее подходящий уровень интенсивности. Нажмите кнопку ▲ для повышения интенсивности. Нажмите кнопку ▼ для уменьшения интенсивности.



Индикатор заряда элементов питания

В случае снижения заряда элементов питания на дисплее появятся индикаторы.

☹ : заряд элементов питания низкий.
☹☹ : заряд элементов питания очень низкий

Минуты, оставшиеся до окончания процедуры

Автоматическое выключение через 15 минут.

Кнопка выбора режима работы прибора

Выберите 1 из 9 автоматических режимов, которые направлены на облегчение боли. Тип режима отображается на экране.

Кнопка питания

Нажмите один раз для включения прибора, повторное нажатие на кнопку выключит прибор.

Подготовка прибора к работе

Перед использованием проверьте эти пункты, чтобы убедиться, что прибор работает правильно.


1. Электродный шнур не поврежден.
2. Клейкая сторона электродной пластины прилипает и не повреждена.
3. Штекер электродного шнура не поврежден.
4. Прибор исправен и находится в рабочем состоянии.
5. Нет утечки элементов питания.

ШАГ 1 – Установите элементы питания


1. Снимите крышку отсека для элементов питания в задней части прибора с помощью монеты.



2. Установите элементы питания. При установке элементов питания соблюдайте полярность (знаки $\oplus$ $\ominus$).



3. Установите крышку отсека для элементов питания на место. Затяните монетой.



ШАГ 2 – Присоедините электродный шнур к электронному блоку


Присоедините штекер электродного шнура к нижней части электронного блока.



ШАГ 3 – Подключите к обеим электродным пластинам по одному из коннекторов электродного шнура

При первом использовании извлеките электродные пластины из герметичной упаковки.

- ⚠ Не включайте прибор до тех пор, пока электродные пластины не будут закреплены на коже.
- ⚠ Для выполнения стимуляции необходимо использовать обе электродные пластины.



ШАГ 4 – Удалите с электродных пластин пластмассовую пленку и выбросьте ее (при использовании новых электродных пластин)


Удалите прозрачную пластмассовую пленку с задней поверхности электродных пластин.

Утилизируйте пластмассовую пленку, а также прозрачные упаковочные материалы.






ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПЛАСТИН НА ДЕРЖАТЕЛЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПЛАСТИН

После использования положите электродные пластины на держатель таким образом, чтобы клейкая поверхность соприкасалась с держателем.



ШАГ 5 – Установите прибор в клипсу для крепления на поясном ремне (при необходимости)



RU

- ⚠ Если клипса прикреплена к мягкой или тонкой одежде, она может отстегнуться и упасть.

Начало терапии

(Используйте не более 2 сеансов по 15 минут каждый)

ШАГ 1 – Наложение электродных пластин


Для оптимальной терапии:

- ⚠ Наложите электродные пластины с обеих сторон болевого участка (не непосредственно на болевой участок).
- ⚠ Расположите 2 электродные пластины на расстоянии не менее 3 см друг от друга.
- ⚠ Не накладывайте электродные пластины с перекрытием или одну поверх другой.
- ⚠ Не наносите спрей, лосьоны или кремы на кожу или электродные пластины.
- ⚠ Не используйте электродные пластины совместно с другими лицами.

Прежде чем приступать к терапии, оцените степень боли: от 1 (слабая) до 15 (сильная). Эта произвольная оценка послужит основой для определения результата терапии после завершения сеанса.

Примеры наложения электродных пластин

ПОЯСНИЦА



- А. Прикрепите обе электродные пластины на поясницу в соответствии с зоной расположения болевого участка.
Для достижения оптимального эффекта накладывайте электродные пластины на мышцы спины, а не на позвоночник.
- В. Одну электродную пластину разместите выше, а вторую ниже болевого участка (обе пластины с одной стороны).

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Прикрепите обе электродные пластины с обеих сторон болевого участка.




СУСТАВ (ЛОКТЕВОЙ)

Прикрепите обе электродные пластины с любой стороны сустава.



СУСТАВ (КОЛЕННЫЙ)

Прикрепите обе электродные пластины выше колена, или выше и ниже сустава.



НОГА (БЕДРО)


Прикрепите обе электродные пластины с обеих сторон болевого участка.



НОГА (ГОЛЕНЬ)

Прикрепите обе электродные пластины на больную голень.

⚠ Электродные пластины нельзя накладывать одновременно на голени обеих ног.



RU

(продолжение)

ШАГ 1 – Наложение электродных пластин (продолжение)

СТОПА (ЛОДЫЖКА)

Прикрепите электродные пластины, как указано на левом рисунке, при боли во внешней стороне лодыжки/стопы. Прикрепите электродные пластины, как указано на правом рисунке, при боли во внутренней стороне лодыжки/стопы.

Внешняя
сторона



Внутренняя
сторона




⚠ Не накладывайте электродные пластины на нижнюю часть обеих стоп одновременно.



ПЛЕЧО

А



В



А. Прикрепите обе электродные пластины на плечо в соответствии с зоной расположения болевого участка.

В. Прикрепите 1 электродную пластину к передней и задней части плеча.

⚠ Не используйте рядом с сердцем, на обеих сторонах грудной клетки или поперек груди, поскольку электрический ток может вызвать нарушения сердечного ритма, что может стать причиной смерти.



ШАГ 2 – Выберите 1 из 9 режимов работы прибора


- Нажмите кнопку «».
- Выберите 1 из 9 режимов работы электронейростимулятора. Сочетание режимов невозможно.

Выберите режим метода массажной стимуляции

1. Постукивание
2. Разминание
3. Растирание

Или же режим области воздействия

4. Предплечье
5. Поясница
6. Нога
7. Стопа
8. Сустав (колени/локоть/
запястье)
9. Плечо



Нажмите кнопку
«М»

Нажмите кнопку
«»

Переключение режимов

Прибор автоматически устанавливает режим, выбранный в последний раз. При каждом нажатии кнопки выбора режима работы («М») прибор переключается на следующий режим с самой низкой интенсивностью. Одновременно можно использовать **ТОЛЬКО ОДИН РЕЖИМ**.

Выбор подходящего режима

Любые режимы прибора можно использовать для частей тела или болей различного происхождения, описанных в настоящем руководстве.

Выберите режим, который в большей степени подходит характеру вашего болевого импульса.

Предплечье



Поясница



Нога



Стопа



Назначение терапии	Предплечье	Поясница	Нога	Стопа
Возможные симптомы	Отек, скованность, болезненные ощущения или слабость, мышечная боль или невралгия.	Скованность, болезненные ощущения, мышечная боль или невралгия.	Отек, усталость, скованность, мышечная боль или невралгия.	Отек, усталость, ощущение холода, болезненные ощущения или слабость.
Чувственное восприятие при проведении процедуры	Серия постукиваний в ритме от медленного до быстрого, пощипывания и пульсации.	Серия пощипываний в ритме от быстрого до медленного, а затем постукивания. При высокой интенсивности можно испытать ощущение разминания или ощущение, возникающее при массаже.	Ощущения постукиваний и растирания в ритме от медленного до среднего.	Ощущение постукиваний в медленном ритме, пульсация.

RU

(продолжение)

Начало терапии

ШАГ 2 – Выберите 1 из 9 режимов (продолжение)

	Сустав	Плечо	Постукивание	Разминание	Растирание
					
Назначение терапии	Сустав	Плечо	Постукивание	Разминание	Растирание
Возможные симптомы	Отек, скованность, болезненные ощущения или слабость.	Скованность, болезненные ощущения или слабость, ощущение напряжения.	Отек, болезненные ощущения, ощущение напряжения.	Скованность, болезненные ощущения или слабость, узловые мышцы, ощущение напряжения.	Скованность, болезненные ощущения или слабость, узловые мышцы, ощущение напряжения.
Чувственное восприятие при проведении процедуры	Ощущение постукиваний в ритме от среднего до быстрого, пульсация.	Ощущение постукиваний в ритме от медленного до быстрого, пульсации, разминания или ощущение, возникающее при массаже.	Ощущение постукиваний в медленном ритме.	Ощущение пульсации в среднем ритме до имитации массажа.	Ощущение пульсации в высоком ритме до имитации растирания руками.

ШАГ 3 – Выберите подходящий уровень интенсивности: 1 (низкий) – 15 (высокий)

Начните с уровня самой низкой интенсивности и постепенно увеличивайте его, нажимая кнопку со стрелкой «▲ (Вверх)». Вы почувствуете легкую пульсацию.

Как выбрать нужный уровень интенсивности для той или иной боли?

При каждом нажатии кнопки со стрелкой «▲ (Вверх)» или «▼ (Вниз)» выполняется переход на другой уровень. Если ощущения от стимуляции становятся слабее или исчезают, увеличивайте интенсивность до восстановления ощущений. Однако если ощущения становятся немного неприятными, нажмите кнопку «Вниз» для уменьшения интенсивности.

- Нажмите кнопку ▲ для повышения интенсивности.
- Нажмите кнопку ▼ для уменьшения интенсивности.

Как долго продолжается терапия?

Прибор продолжает работать в течение 15 минут, а затем выключается.

Рекомендуется проводить 2 сеанса терапии по 15 минут на один сеанс, до 3 раз в день.

На экране отображается число оставшихся минут.



Управление болью и ее облегчение

Когда следует начинать терапию?

Используйте, как только почувствуете болевые импульсы. Начните с одного сеанса (прибор автоматически выключается через 15 минут). Выключите прибор, не снимая электродные пластины, и повторно оцените уровень болевых ощущений.

Как долго должна продолжаться терапия?

Начните с одного сеанса длительностью 15 минут. Всегда выключайте прибор, не снимая электродные пластины. Оцените уровень болевых ощущений, чтобы проверить, стало ли лучше. Прекратите сеанс терапии, если боль уменьшилась или исчезла. Нажмите кнопку «» для продолжения терапии и проведения еще одного сеанса длительностью 15 минут.

1 сеанс	Макс. кол-во минут за сеанс	Макс. кол-во повторений в день
15 минут автоматическое выключение	2 раза по 15 минут	3 раза в день

⚠ См. предупреждения на стр. 151. Терапия в течение долгого времени и интенсивная стимуляция могут вызвать мышечную усталость и побочные эффекты.

Когда следует прекратить использование прибора?

1. Если вы испытываете побочные эффекты (раздражение кожи/покраснение/ожоги, головную боль или иные болевые ощущения, или же любой необычный дискомфорт).
2. Если боль не уменьшается, приобретает хронический характер, становится очень сильной или же продолжается более 5 дней.

RU

Очистка и хранение

Электродные пластины предназначены для повторного использования в течение длительного времени. Срок службы электродных пластин составляет до 150 применений или до 5 месяцев (при использовании 1 раз в день). Ниже приведены важные инструкции по очистке и хранению.

Очистка электродных пластин

1. Выключите электростимулятор и отсоедините электродный шнур от электродных пластин.
2. Промойте электродные пластины, если клейкая поверхность загрязнилась и/или электродные пластины прилипают с трудом.

- Осторожно промывайте электродные пластины кончиками пальцев под слабой струей холодной воды в течение нескольких секунд (не используйте с клейкой стороны губку/ткань, не скребите поверхность пластин ногтями, не пользуйтесь моющими средствами, мыльным раствором или химикатами, например, растворителями).



3. Мойте пластины примерно после 15 сеансов применения, если они сильно загрязнены или потеряли адгезионную способность. Пластины можно мыть примерно 10 раз (но не более 150 применений). Не мойте электродные пластины слишком долго или слишком часто. Если клейкая поверхность становится вязкой, или пластины отклеиваются от кожи, положите пластины в холодильник (не в морозильную камеру) на ночь. Свойства пластин могут восстановиться.
4. Высушите электродные пластины и дайте клейкой поверхности полностью высохнуть на воздухе. Не вытирайте бумажными салфетками или тканью.
5. Электродные пластины заменяемы, и их можно приобрести дополнительно.

Срок службы пластин зависит от состояния вашей кожи, условий хранения, частоты мытья пластин и соблюдения вами правил по уходу.

Когда следует заменить электродные пластины?

Если электродные пластины перестают прилипать к коже, или если более 25% поверхности электродной пластины не прилипает к коже.

Очистка прибора

1. Выключите прибор и отсоедините электродный шнур от электродных пластин.
2. Очистите ткань, слегка смоченной в нейтральном (мягком) моющем средстве, и осторожно протрите.
 - Не используйте химикаты (растворитель, бензин и т.д.).
 - Не допускайте попадания воды внутрь прибора.

Хранение электродных пластин

1. Выключите прибор и извлеките шнур из нижней части прибора.
2. Удалите электродные пластины с тела.
3. Оставьте электродный шнур подсоединенным к электродным пластинам.

Положите электродные пластины на держатель электродных пластин, по одной электродной пластине на каждую сторону, клейкой стороной каждой электродной пластины к держателю.

4. Обмотайте шнур вокруг держателя.



Хранение прибора и электродных пластин

- Храните прибор в клипсе для крепления на поясном ремне. Храните электродные пластины в сумке, предварительно намотав шнур вокруг держателя.
- Не храните в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, при высоких или низких температурах, во влажных местах, рядом с огнем, а также в местах, подверженных вибрации или сотрясениям.
- Не храните в местах, где прибором могут завладеть дети.
- Если прибор не предполагается использовать в течение долгого времени, то во избежание протечки элементов питания, извлеките их из прибора.
- Не наматывайте шнур на прибор, поскольку при этом можно повредить шнур.



Устранение неисправностей

В случае возникновения любых описанных ниже неполадок во время использования прежде всего убедитесь, что на расстоянии 30 см от прибора нет других электрических устройств. Если неполадку устранить не удастся, см. таблицу ниже.

Если это произошло...	Возможные причины...	Попробуйте это решение...
Стимуляция не ощущается. Очень слабый уровень интенсивности.	Используется только одна электродная пластина	Наложите на кожу вторую электродную пластину. Для проведения стимуляции необходимо использовать обе электродные пластины.
	С электродных пластин не удалена прозрачная пленка	Снимите пленку с клейкой поверхности электродных пластин.
	Электродные пластины наложены друг на друга или перекрываются	Проверьте расположение электродных пластин (см. стр. 156-158, «Наложение электродных пластин»).
	Электродный шнур неправильно подключен к прибору	Правильно подключите штекер электродного шнура в гнездо электронейромиостимулятора в нижней его части.
	Установлен слишком низкий уровень интенсивности	Нажмите кнопку «▲(Вверх)».
	Поврежден гель	Замените электродные пластины на новые.
	Разрядились элементы питания	Замените оба элемента питания.
Покраснение кожи, появление раздражения на коже.	Загрязнилась или высохла клейкая поверхность электродных пластин	Осторожно промойте клейкую поверхность электродных пластин кончиками пальцев в течение приблизительно 3 секунд под слабой струей холодной воды.
	Терапия продолжалась слишком долго	Процедура должна продолжаться не более 15 минут.
	Электродные пластины наложены неправильно, или не обеспечено плотное прилегание обеих пластин	Прикрепите электродные пластины правильно (см. стр. 156-158, «Наложение электродных пластин»).
	Поверхность электродных пластин изношена	Замените обе электродные пластины одновременно.
Отсутствует источник питания.	Не соблюдена полярность элементов питания. Элементы питания разрядились	Проверьте полярность элементов питания. Замените элементы питания.
Питание отключается во время использования.	Разрядились элементы питания	Замените оба элемента питания одновременно.
	Поврежден шнур	Замените шнур.
Индикатор элементов питания пуст или почти пуст. 	Разрядились элементы питания	Замените оба элемента питания одновременно.

Устранение неисправностей

Если это произошло...	Возможные причины...	Попробуйте это решение...
Гель электродной пластины не прилипает к коже.	Загрязнилась или высохла клейкая поверхность электродных пластин	Осторожно промойте клейкую поверхность электродных пластин кончиками пальцев в течение приблизительно 3 секунд под слабой струей холодной воды.
	С электродных пластин не удалена прозрачная пленка	Снимите пленку с клейкой поверхности электродных пластин.
	Электродные пластины намокли, или кожа вашего тела слишком влажная	Высушите электродные пластины на воздухе. Или вытрите кожу насухо.
	Возможно, поврежден гель электродных пластин	Замените электродные пластины.
	Вы потеете при использовании электродных пластин	Протрите насухо область наложения электродных пластин.
	Пластины мылись слишком долго и/или слишком часто	Положите электродные пластины в холодильник (не в морозильную камеру) и оставьте на ночь.
	Электродные пластины хранились при высокой температуре, высокой влажности или на прямом солнечном свете	Замените обе электродные пластины.
На дисплее прибора отображается индикатор электродной пластины. PAD 	Прикреплена только одна электродная пластина, или не прикреплена ни одна электродная пластина вовсе	Прижмите пластины к телу плотнее. Устранив неполадку, выключите и вновь включите питание.
	С электродных пластин не удалена прозрачная пленка	Снимите пленку с клейкой поверхности электродных пластин. Устранив неполадку, выключите и вновь включите питание.
	Электродный шнур неправильно подключен к прибору	Правильно подключите штекер электродного шнура в гнездо электронейромиостимулятора в нижней его части. Устранив неполадку, выключите и вновь включите питание.
	Загрязнилась или высохла клейкая поверхность электродных пластин	Осторожно промойте клейкую поверхность электродных пластин кончиками пальцев в течение приблизительно 3 секунд под слабой струей холодной воды. Устранив неполадку, выключите и вновь включите питание.

- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно - ни одна из его деталей не предназначена для обслуживания пользователем.
- При обнаружении дефектов обращайтесь в центры технического обслуживания OMRON, адреса которых указаны в Гарантийном талоне к прибору.
- Прибор не требует специального технического обслуживания.


RU

Технические характеристики

Наименование	Электронейромиостимулятор для обезболивания OMRON
Модель	E3 Intense (HV-F021-EW)
Режим работы	Постоянная работа
Источник питания	3В постоянного тока (2 алкалиновых элемента питания на 1,5 В типа AAA)
Генерируемые частоты	1-238 Гц
Длительность импульса	150 мкс
Потребляемый ток	не более 40 мА
Номинальный ток	не более 10 мА
Макс. выходное напряжение	не более 70 В (при нагрузке 500 Ом)
Регулирование уровня интенсивности	15 уровней интенсивности
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от +10 до +40°C от 30 до 80 % (без конденсации) от 700 до 1060 гПа
Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от -20 до +60°C от 10 до 95% (без конденсации) от 700 до 1060 гПа
Габаритные размеры: Электронный блок	не более 52 × 112 × 25 мм (Ш × В × Г)
Масса	не более 100 г (включая элементы питания)
Комплект поставки	Электронный блок, клипса для крепления, электродный шнур со штекером, держатель электродных пластин, электродные пластины, чехол для хранения, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Срок службы: Электронного блока Электродных пластин Электродного шнура со штекером Элементов питания	5 лет 5 мес. (при правильной эксплуатации) 5 лет (при правильной эксплуатации) Новые алкалиновые элементы питания прослужат приблизительно 4 месяца (при использовании 15 минут в день, при максимальном уровне интенсивности поясничной области воздействия)

Данный продукт OMRON произведен согласно требованиям системы качества корпорации OMRON HEALTHCARE, Япония.

Технические характеристики

Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации			
	Этот прибор не должен использоваться лицами с медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами, искусственным сердцем, легкими или иными электронными системами жизнеобеспечения).		
	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF		
IP XX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)		Только для использования внутри помещений
	Порядковый (серийный) номер		Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза
	Полярность разъема адаптера		«Обратитесь к руководству по эксплуатации» Обычно объяснен в тексте инструкции.
	Знак соответствия директиве ЕС		Оборудование класса II
	Диапазон влажности		Температурный диапазон
	Постоянный ток		Ограничение атмосферного давления
	Дата изготовления в формате ГГГГ-ММ-ДД		Переменный ток
	Медицинское изделие	QUALITY PASS	Гарантийная пломба производителя
	Использовать до		Технология компании OMRON Healthcare в Японии
	Сертификационный знак Великобритании		Уникальный идентификатор медицинского изделия в Европейском Союзе

CE 0197 UK
CA 0086

- Классификация IP степени защиты оболочки соответствует стандарту IEC 60529. Прибор защищен от проникновения твердых инородных объектов диаметром 12,5 мм и больше (например, палец), а также наклонно падающих капель воды, что может вызвать неполадки при нормальной работе.
- Сообщайте уполномоченному представителю производителя обо всех серьезных происшествиях, связанных с этим изделием.

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)

Электронейромиостимулятор для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW), произведенный компанией OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2015 относительно электромагнитной совместимости (ЭМС). Остальная документация о соответствии стандарту ЭМС находится в офисе компании OMRON HEALTHCARE EUROPE по адресу, указанному в этом руководстве по эксплуатации, или же по адресу www.omron-healthcare.com. См. информацию по ЭМС для электронейромиостимулятора для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW) на веб-сайте www.omron-healthcare.com или в гарантийном талоне, в случае покупки прибора в России.



Надлежащая утилизация прибора (использованное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть элементы питания для экологически безопасной переработки.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделия, его необходимо утилизировать в соответствии с национальными и региональными нормативными актами. В медицинских учреждениях, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» изделие подлежит утилизации как изделие класса А согласно требованиям Санитарных правил, предъявляемым к обращению с твердым коммунальным отходам.

Гарантия

Благодарим за приобретение изделия компании OMRON. Этот прибор изготовлен из высококачественных материалов с предельной осторожностью. Он способен обеспечить высокий уровень удобства при условии надлежащей эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации.

Компания OMRON предоставляет на этот прибор гарантию сроком 3 года с момента покупки. Компания OMRON гарантирует надлежащее качество конструкции, изготовления и материалов этого прибора.

Настоящей гарантией обеспечиваются только изделия, приобретенные в Европе, Российской Федерации и других странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке.

Гарантией не обеспечиваются:

- а. Расходы и риски, связанные с транспортировкой.
- б. Расходы на ремонт и/или неисправности, связанные с выполнением ремонта не уполномоченными лицами.
- в. Расходы на неисправность или износ дополнительных принадлежностей или других принадлежностей, отличных от основного прибора, если это явно не указано выше.

В случае необходимости гарантийного обслуживания обращайтесь к представителю, у которого было приобретено изделие, или к уполномоченному дистрибьютору компании OMRON. Адрес смотрите на упаковке изделия/в документации или же обратитесь в специальный магазин розничной торговли. Если возникают трудности при поиске центра обслуживания клиентов OMRON, посетите наш веб-сайт (www.omron-healthcare.com) для получения контактной информации.

RU

Manufacturer Fabricant Hersteller Produttore Fabricante Fabrikant Производитель Üretici الشركة المصنعة 		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN شركة أومرون هيلث كير المحدودة 53, كونوتسوبو، تيرادو-تسو، موكو، كيوتو، اليابان 617-0002
EU-representative Mandataire dans l'UE EU-Repräsentant Rappresentante per l'UE Representante en la UE Vertegenwoordiging in de EU Представитель в ЕС AB temsilcisi جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي EC REP		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Importer in EU Importateur dans l'UE Importeur in der EU Importatore per l'UE	Importador en la UE Importeur in de EU Импортер в ЕС AB'deki İthalatçı المستورد في الاتحاد الأوروبي	
Production facility Site de production Produktionsstätte Stabilimento di produzione Planta de producción Productiefaciliteit Производственное подразделение Üretim Tesisleri منشأة التصنيع		OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China
Subsidiaries Succursales Niederlassungen Consociate Empresas filiales Dochterondernemingen Филиалы Yan Kuruluşlar الشركات التابعة	Importer in the United Kingdom and UK responsible person Importateur au Royaume-Uni et la personne responsable au Royaume-Uni Importeur im Vereinigten Königreich und Verantwortliche Person für UK Importatore per il Regno Unito e Responsabile in UK Importador en el Reino Unido y persona responsable en el RU Importeur voor het Verenigd Koninkrijk en verantwoordelijke in het VK Импортер в Великобританию и лицо, ответственное за работу с Великобританией Birleşik Krallık'taki İthalatçı ve Birleşik Krallık sorumlusu الجهة المستوردة في المملكة المتحدة والشخص المسؤول في المملكة المتحدة	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Issue Date / Fecha de publicación/
Date de publication / Uitgiftedatum /
Ausgabedatum / Дата выпуска / 2022-xx-xx
Data di pubblicazione / Yayın Tarihi /
تاريخ الإصدار

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China
Prodotto in Cina

Fabricado en China
Geproduceerd in China
Сделано в Китае
Çin'de Üretilmiştir
صنع في الصين

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электронеуромиостимулятор для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW)

Уважаемый покупатель!

Компания АО «КомплектСервис», на протяжении многих лет являющаяся эксклюзивным дистрибьютором в России медицинской техники OMRON Healthcare, благодарит Вас за покупку электронеуромиостимулятора для обезболивания.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

EAC

OMRON

Электронейроимпульсостимуляторы для обезболивания OMRON E3 Intense (HV-F021-EW) испытаны и зарегистрированы в России:

- регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/5204 от 31.08.2017 г.
Срок действия не ограничен.
- декларация о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС N RU Д-JP.АЛ15.В.04546. Срок действия до 03.10.2022 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.)
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ)

на производственном подразделении:

OMRON DALIAN Co., Ltd. (ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко.,Лтд.)
No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, China
(№ 3, Сонг Джианг Роуд, Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне,
Далянь 116600, Китай)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron-healthcare.com

OMRON

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ OMRON В РОССИИ

АО «КомплектСервис» — уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

Юридический адрес:

125413, Москва, ул. Солнечногогорская, д. 4, стр. 10, мансарда

Адрес и телефон Центра технического обслуживания OMRON в Москве:

ООО «СиЗс Медика ТехЭксперт»

127006, Москва, Воротниковский переулок, д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)

Тел/факс: (499) 995-11-32

E-mail: cstechexpert@mail.ru

www.cstechexpert.ru

Часы работы Центра технического обслуживания OMRON в Москве:

пн – пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),

сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва

на обед), вс и праздничные дни – выходной




Схема расположения
Центра технического
обслуживания OMRON
в Москве

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке товара требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - использования прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
 - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - наличия механических или иных повреждений изделия;
 - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, а так же расходных материалов (элементов питания и т.д.);
 - использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание.

Срок гарантии на электронный блок – 3 года

Срок службы на электронный блок – не менее 5 лет

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
Электродные пластины	5 мес. (при правильной эксплуатации)	5 мес. (при правильной эксплуатации)
Электродный шнур со штекером	1 год (при правильной эксплуатации)	5 лет (при правильной эксплуатации)
Элементы питания	Устанавливается производителем этих элементов питания	Новые алкалиновые элементы питания прослужат приблизительно 4 месяца (при использовании 15 минут в день, при максимальном уровне интенсивности поясничной области воздействия)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «...Товары для профилактики и лечения заболеваний входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» «продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.»

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись или штамп мастера _____ Работу принял _____ (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись или штамп мастера _____ Работу принял _____ (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись или штамп мастера _____ Работу принял _____ (подпись клиента)

OMRON

Важная информация, касающаяся электромагнитной совместимости (ЭМС)

Важная информация, касающаяся электромагнитной совместимости (ЭМС) изделия E3 Intence (HV-F021-E), произведенного компанией OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. соответствует стандарту EN60601-1-2: 2015 по электромагнитной совместимости (ЭМС). Тем не менее, необходимо соблюдать особые меры предосторожности:

- Использование аксессуаров и кабелей, отличных от тех, которые указаны или предоставлены OMRON, может повлечь увеличение электромагнитного излучения или снижение электромагнитной устойчивости устройства и привести к неправильной работе.
- Следует избегать использования устройства вблизи с другим устройством или с установлением внутри другого устройства, это может привести к неправильной работе. В случае необходимости такого использования необходимо следить за устройством и другим устройством, чтобы убедиться, что они работают нормально.
- Портативное радиочастотное устройство связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) должно использоваться не ближе 30 см (12 дюймов) к любой части устройства, включая кабели, указанные OMRON. В противном случае может произойти ухудшение производительности устройства.
- Руководствуйтесь приведенной ниже информацией в отношении среды ЭМС, в которой устройство должно использоваться.

Таблица 1 - Пределы ИЗЛУЧЕНИЯ и соответствие

Явление	Пределы ИЗЛУЧЕНИЯ	Соответствие
Излучаемые и наведенные радиочастотные помехи	CISPR 11	Группа 1, Класс В

OMRON**Таблица 2 - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ**

Явление	Базовый стандарт ЭМС	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость к электростатическим разрядам	IEC 61000-4-2	± 8 кВ контакт ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ для порта корпуса и соединительного порта пациента
Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	IEC 61000-4-3	10 В/м 80 МГц до 2.7 ГГц 80% АМ на 1 кГц для порта корпуса
Устойчивость к полям вблизи от радиочастотного оборудования беспроводной связи	IEC 61000-4-3	Смотрите таблицу 3
Устойчивость к магнитным полям с номинальной мощностью	IEC 61000-4-8	30 А/м 50 Гц и 60 Гц для порта корпуса

OMRON

Таблица 3 - Характеристики испытаний на УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТА КОРПУСА радиочастотного устройства беспроводной связи

Частота испытания (МГц)	Диапазон (МГц)	Сервис	Модуляция	Максимальная мощность (Вт)	Расстояние (м)	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА УСТОЙЧИВОСТЬ (В/м)
385	380 до 390	TETRA 400	Импульсная модуляция 18 Гц	1.8	0.3	27
450	430 до 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 кГц отклонение синуса 1 кГц	2	0.3	28
710	704 до 787	LTE Band 13, 17	Импульсная модуляция 217 Гц	0.2	0.3	9
745						
780						
810	800 до 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Импульсная модуляция 18 Гц	2	0.3	28
870						
930						
1720	1700 до 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0.3	28
1845						
1970						
2450	2400 до 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0.3	28
5240	5100 до 5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция 217 Гц	0.2	0.3	9
5500						
5785						

OMRON

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_mediacarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Суворова, 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп. 5, тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архиверейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 21-91-95, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41, тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Ярославль», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru, Director36@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Репина, д. 14, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Репина, д. 14, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, 8(4852) 20-12-50, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. Красноармейская, д. 76, пом. 127, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05, office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mari-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49А, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, 8 (963) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф. 7, тел.: 8(4852) 20-12-50, csmedica-kostroma@mail.ru

OMRON

- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omron@kubannet.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgp@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119, подъезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 970-32-23, nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, пом.2, тел.: (831) 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Горького, д. 48/50, пом.2, тел.: (831) 434-44-77, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, csmedika_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орёл», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмоскovie», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, cspodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, permt@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, 8 (8112) 70-04-54, pskov@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», Малодетское-сельский пр-т,

OMRON

- д. 36, тел.: (812) 467-46-26,
csnw@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр,
Малодетское сельский пр-т, д. 36, лит. Н,
тел. (812) 409-40-30,
spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЗс Медика Саранск»,
ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2,
комната №222, тел.: (8342) 27-03-24,
22-23-91, csmedica@saransk.ru
 - Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов»,
ул. Чапаева, д. 112/124,
тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46,
saratov@csmedica.ru
 - Симферополь, ООО «СервисМедика
Крым», ул. Жильцово, д. 4, пом. 2,
тел.: (978) 137-90-68, (978) 137-90-68,
director82@csmedica.ru
 - Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск»,
ул. 2-я Линия Красноармейской Слободы,
д. 5, тел.: (4812) 35-85-68,
smolensk@csmedica.ru
 - Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань»
(Краснодар), Центральный район,
ул. Конституции, д. 44/1,
тел.: (8622) 61-57-65,
cs_medicasochi@mail.ru
 - Ставрополь, ООО «СиЗс Медика
Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7,
оф. 3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93,
csmedicastv@mail.ru
Сервисно-консультационный центр, ООО
«СиЗс Медика Ставрополь»,
ул. Маршала Жукова, д. 7, оф. 4
тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93,
servicestv@yandex.ru
 - Сургут, ООО «СиЗс Медика Тюмень»,
ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3,
тел.: (3462) 25-46-17, (922) 074-32-72
surgut@csmedica.ru
 - Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов»,
ул. Ореховая, д. 10, пом. 1,
тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
 - Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь»,
пр-т Чайковского, д. 23,
тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52,
tver@csmedica.ru
 - Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самара»,
б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89,
tlt@csmedica.ru
 - Томск, ООО «СиЗс Медика Томск»,
ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3,
2 этаж, тел.: (3822) 902-703,
info_tomsk@mail.ru
 - Тула, ООО «СиЗс Медика Тула»,
ул. Демонстрации, д. 149,
тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
 - Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень»,
ул. Амурская, д. 4, оф. 6,
тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11,
cstyumen@mail.ru
 - Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск»,
ул. Терешковой д. 26, пом. 23,
тел.: (3012) 210-428, 210-378,
csmedicabur@mail.ru
 - Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье»
(Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101,
тел.: (8422) 68-77-95, 688-128,
csmedica.uln@yandex.ru
 - Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан»,
ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом. 21-24, 30,
тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105,
csmedica.ufa@mail.ru
 - Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Дальний
Восток и Забайкалье»,
ул. Владивостокская, д. 16, оф. 116,
тел.: (4212) 70-12-65,
csmedica_hab@mail.ru
 - Чебоксары, ООО «СиЗс Медика
Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107,
тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31,
csm-ch@mail.ru
 - Челябинск, ООО «СиЗс Медика
Челябинск», ул. Свободы, д. 145,
тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
 - Череповец, ООО «СиЗс Медика
Ярославль», пр-т Луначарского, д. 51,
оф. 11, тел.: (921) 834-78-65
csmedicacherepovets@rambler.ru
 - Чита, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск),
ул. Чкалова, д. 124, оф. 127,
тел.: 8(3022) 21-05-05, 8 (914) 368-56-05,
csmedica-chita@mail.ru
 - Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-
Дону», ул. Иконова, д. 110а,
тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53,
shuhti@csmedica.ru
 - Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль»,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18,
тел.: (4852) 20-12-50 cs-ya76@yandex.ru



СиЭс МЕДИКА

АО «КомплектСервис» –
уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON
на территории Российской Федерации

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России:
8-800-555-00-80

E-mail:
csinfo@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru
сиэсмедика.рф

d29 m09 g2022

正印
取付

正印
取付


Takefumi Nakanishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

T. Nakanishi

オムロンヘルスケア株式会社

〒100-8555 東京都千代田区千代田1-2-1

生印



令和4年	第	560	号	1
認 証 証 書				2
嘱託人中西剛文の代理人有田絃子は、本日、本公証				3
人の面前において、別紙私署証書における嘱託人の署				4
名を同人に代わり自認した。				5
よって、これを認証する。				6
令和4年10月24日、本公証人役場において。				7
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2				8
シカタ デイス ビル5階				9
京都地方法務局所属				10
公証人 矢野 和生				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20

公証人役場



Registered No.560

NOTARIAL CERTIFICATE


This is to certify that Hiroko Arita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.


Dated this 24th day of Oct. 2022

A M A N O K a z u o

N o t a r y

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,
Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto
Kyoto District Legal Affairs Bureau





第 4 7 号

証

明

この認証の付与は、在職中の公証人がその権限に基づいてしたものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和 4 年 1 0 月 2 4 日

京都地方法務局長

新 宮 高

明



Registration No. 747

C E R T I F I C A T E

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary, duly authorized and practising in Kyoto , Japan , and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2022.10.24

SHINGUU Takaaki

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

24 октября 2022 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Хироко Арита, агент Такефуми Наканиси, подтвердил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: сегодня, 24 октября 2022 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашинотоин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 24.10.2022 г.

СИНГУУ Такааки

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Черноситовым Сергеем Игорьевичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Черноситова Сергея Игорьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2022-57-1447

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп

ПОДПИСЬ

М.А. Корсик

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Корсик М. А.

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Корсик М. А.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 47 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого декабря две тысячи двадцать второго года
Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2022-57-1448

Уплачено за совершение нотариального действия: 2880 руб. коп.

М.А. Корсик

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 47 лист(а) (ов)

Нотариус

М.А. Корсик